



AW12

CENTRAL DE ALARME

Conexão WiFi



Características

- 23 setores:
 - 6 + 6 duplas com fio;
 - Aceita até 5 setores de teclado;
 - Todos os 23 setores aceitam até 2 sensores sem fio por setor;
- 3 saídas PGM's + 5 de teclados;
- 99 senhas de usuários;
- 99 controles para arme/desarme;
- Aceita até 5 teclados (possui 1 setor com fio e 1 PGM cada);
- 2 vias de monitoramento Contact ID: IP (módulo WiFi MW2) e GPRS (módulo GPRS Mg1);
- Programação via teclado externo;
- Partições independentes;
- Pânico audível e silencioso;
- Setores configuráveis (instantâneo, temporizado, inteligente, silencioso ou 24 horas);
- Memória não volátil;
- Arme automático;
- Tempo de sirene configurável;
- Aviso de bateria baixa do sistema e corte da rede elétrica;
- Aviso de bateria baixa dos sensores sem fio (exclusivo para sensores sem fio Compatec);
- Acionamento por botoeira, controle remoto e APP Compatec;
- Frequência de operação 433,92 MHz;

