



Automatizador
Basculante

Continente
AUTOMATIZADORES

BR 56

LINHA SUL BRASILEIRA



SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:

COMERCIAL DE BAIXO FLUXO



+55 54 991278863

+55 54 3698 9945



@continente

www.continente.ind.br

CARACTERÍSTICAS		BR56
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)		1/3C ÑVT IP44 396W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO		220V
REDUÇÃO		1:30
COROA INTERNA REDUTOR		Poliacetal
ELETRÔNICA		RQC09
FIM DE CURSO		Microchave
CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA		40
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m ²)		Até 16
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)		Até 10s.
TIPO DE TRAÇÃO		Corrente RC410-1
SISTEMA DE ACOPLAMENTO		Polia e correia 3L180
FREQUENCIA DE SAÍDA		50/60Hz
PESO		700Kg
DIMENSÕES		C=22cm H=30cm L=13cm